

REF : AMP335UUVFM 2160

Pré-amplificateur de mât terrestre (UHF / VHF out FM)

AXITRONIC
MATV/SMATV

Ind 02 0513 JV



INFORMATIONS PRODUIT

Application

Pré-amplificateur de mât, avec 2 entrées UHF, une entrée pour la VHF ou la FM (un interrupteur permet de sélectionner la bande voulue)

Il permet aujourd'hui de recevoir la FM, et de recevoir dès demain la RNT (Radio Numérique Terrestre) sans changer d'équipement, juste en basculant l'interrupteur.

Description

Boîtier métallique pour une grande efficacité de blindage (Compatibilité Electro-Magnétique)

Connecteurs « F femelle »

Le produit est intégré dans un boîtier plastique ABS étanche

Ce boîtier comporte une bride métallique pour la fixation sur un mât (diamètre compris entre 32 et 50mm)

Un emplacement est prévu pour mettre un collier plastique, type RILSAN

Gamme de fréquence UHF : 470 – 790MHz, filtrage de la bande LTE

Nécessite une alimentation AL2404F, 24Vdc 200mA

Fourni avec un tournevis (pour le réglage du gain, 2 vis et chevilles)

REF : AMP335UUVFM 2160

Pré-amplificateur de mât terrestre (UHF / VHF out FM)

Spécifications Techniques

REFERENCE	AMP335UUVFM
ENTREE N°1	UHF (470 – 790MHz)
Gain (dB)	+35dB
Réglage	+0 / -15dB
Ondulation	± 1.5dB
Niveau de Sortie	105dBuV
Facteur de Bruit (dB)	3.5
ENTREE N°2	UHF (470 – 790MHz)
Gain (dB)	+35dB
Réglage	+0 / -15dB
Ondulation	105dBuV
Niveau de Sortie	± 1.5dB
Facteur de Bruit (dB)	3.5
ENTREE N°3 La bande de fréq est sélectionné par le switch	FM (88–108MHz) OU VHF (170-230MHz)
Gain	FM : +10dB ou VHF : +27dB
Réglage	+0 / -15dB
Ondulation	± 1.5dB
Niveau de Sortie	105dBuV
Facteur de Bruit (dB)	4
Tension d'alimentation	24Vdc
Consommation MAX (mA)	60mA
	>-10dB