

ACBAM4480

Amplificateur 4 x 480W - 100V

+ AVANTAGES

- Amplificateur Classe D
- Consommation faible d'électricité
- Comprend 4 amplificateurs de 480 W - 100V



DESCRIPTION / APPLICATIONS

ACBAM4480 est un modèle d'amplificateur professionnel de puissance multicanaux 100 V.

L'amplificateur est conçu de manière pratique et n'ayant que des commandes et connexions nécessaires, apportant une grande simplicité d'utilisation et d'installation.

Le haut rendement et la fiabilité sont dûs aux alimentations à découpage combinées à une technologie d'amplificateur de Classe D double canal.

Il est doté d'un ventilateur permettant de contrôler la température de l'électronique dans la bonne plage thermique de fonctionnement. Un circuit de protection polyvalent intégré protège contre le courant continu, les court-circuits, la surchauffe, la surcharge et il limite le signal si nécessaire.

Les connexions d'entrée se font sur des connecteurs XLR symétriques et des connecteurs de sortie de renvoi XLR permettent la liaison à d'autres amplificateurs.

Parallèlement, chaque canal possède un commutateur de filtre passe-haut (400 Hz) et un potentiomètre de réglage de gain. Les connexions de sortie se font au moyen de bornier euroblock. L'amplificateur est au format 19"- 2U.

- Magasins
- Salles de fitness
- Centres aquatiques
- Salles de classe...

CARACTÉRISTIQUES

RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 50 - 22 KHz

RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT : >100 dB

TECHNOLOGIE : Classe D

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : A découpage

CONNECTEURS ENTRÉS : XLR Femelle (symétrique) /
Mâle link

PUISSANCE : 4 x 480V / 100V

TENSION / IMPÉDANCE : 100V / 21 Ω

CONNECTEUR SORTIE 100V : bornier euroblock

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 0° / -40°
95% d'humidité

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT : Ventilateur contrôlé

par la température

DIMENSIONS (L X H X P) : 482 x 88 x 420 mm

COULEUR : Noir

HAUTE DE L'UNITÉ : 2U

MONTAGE : 19"

POIDS : 9 Kg

INFORMATION DE COMMANDE

| REF | DESCRIPTION | CONDITIONNEMENT |
|-----------|-------------------------------|-----------------|
| ACBAM4480 | Amplificateur 4 x 480W - 100V | 1 unité |