

REF: ACBAMFM

Tuner AM / FM encastrable

AXCEB 



Ed. 3 12/13 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Tuner numérique
- Possibilité de mémoriser 24 stations (18 stations FM et 6 AM)
- Affichage digital de la station diffusée
- Recherche manuelle et/ou automatique des stations
- Lecture aléatoire, fonctions scan, répétition
- Notice de montage à télécharger sur notre site – rubrique Trucs et Astuces

Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FREQUENCES DE RECEPTION AM	531 – 1620 KHz
➤ FM	87.5 – 108 MHz
SENSIBILITE HF AM	1.10 μ V
➤ FM	3.90 μ V
RAPPORT SIGNAL BRUIT	
➤ AM	60 dB
➤ FM	50 dB
ALIMENTATION VIA AMPLIFICATEUR	17 v
DIMENSIONS	195 x 40 x 215 mm
POIDS	1,20 Kg
ANTENNE AM/ FM	75 ' Ω / 300 ' Ω
MEMORISATION DES STATIONS RADIO	Batteries

REF : ACBAMFM

Tuner AM / FM encastrable



Ed. 3 12/13 MC

Fonctions du tuner



FONCTION	DESCRIPTION
1- ON	Commande Marche / Arrêt
2- FM / AM	Commutation entre les bandes de fréquence
3- AFFICHAGE	Affichage de la bande et la station sélectionnée
4- BOUTON VOLUME	Commande de contrôle du volume sonore
5- TOUCHE ^	Recherche avant des stations AM / FM
6- TOUCHE v	Recherche arrière des stations AM / FM
7- STATIONS	Possibilité de garder en mémoire 6 stations par bandes soit 18 au total

