

ACBRECIR

Récepteur audio infrarouge



DESCRIPTION / APPLICATIONS

ACBRECIR est un récepteur audio infrarouge de poche conforme à la norme EN60118-4 permettant de réceptionner le signal de l'émetteur infrarouge ACBAMBM180IR.

L'appareil est doté d'une réception quadri canal.

Canal 1 : 3.8 MHz, Canal 2 : 3.3 MHz, Canal 3 : 2.8 MHz et Canal 4 : 2.3 MHz

La sortie audio 3.5 mm permet le raccordement d'accessoires audio, tels que :

- Casque stéthoscopiques - Réf : ACBSTETHO
- Collier magnétique - Ref : ACBCOLIR

Ce produit fonctionne avec deux accus rechargeable : 1.2V 750 mAh AAA

- Salles de conférence
- Salles de classe, auditoriums
- Hôpitaux, EHPAD, Résidences séniors
- Collectivités publiques
- Musées, salles de spectacles, cinémas

NORMES

NORME : CE, WEEE, ROHS, EN60118-4

ACCESSOIRES

ACBCHARGEIR1



Station de charge pour un récepteur infrarouge - Ref : ACBRECIR.
Livré avec avec son bloc secteur.

ACHARGEIR5



La station de charge permet d'accueillir 5 récepteurs ACBRECIR en position debout.
Livré avec avec son bloc secteur.

ACBVAL10IR



Valise de rangement et station de charge 10 compartiments pour récepteurs -
Ref : ACBRECIR
Livré avec avec son bloc secteur.

ACBCOLIR



Collier magnétique avec Jack Mono et avec cordon = 1.14 mètres

ACBSTETHO



Ce casque stéthoscopique ultra léger avec des oreillettes ergonomiques épouse en douceur les formes du conduit auditif. Les bruits environnants se font donc entendre en arrière fond et vous pouvez mieux vous consacrer sur le son transmis.

ACBEMSTETHO



Embouts silicone pour casque stéthoscopique (24 apires)

CARACTÉRISTIQUES

FRÉQUENCE PORTEUSE : 2.3 MHz (Canal 1) et 2.8 MHz (Canal 2)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 15 - 20 000 Hz

TAUX DE DISTORSION : < 1%

RAPPORT SIGNAL / BRUIT : 110 dB

INTENSITÉ SONORE MAXIMALE : 120 dBA

MISE EN FONCTIONNEMENT :

Interrupteur marche / arrêt

RÉGLAGE VOLUME : Par potentiomètre

SÉLECTION CANAL : Par potentiomètre sélectif

POIDS : 60 g avec accus

COULEUR : Noir

DIMENSIONS (L X H X P) : 110 x 68 x 22 mm

DANS LA BOITE :

- 1 x récepteur ACBRECIR

- 2 x accus 12V 750 mAh AAA

- 1 dragonne tour de cou

INFORMATION DE COMMANDE

| REF | DESCRIPTION | CONDITIONNEMENT |
|----------|----------------------------|-----------------|
| ACBRECIR | Récepteur audio infrarouge | 1 unité |