

## ACBRECP24

Récepteur audio 2.4Ghz

### + AVANTAGES

- Fiabilité de réception du signal jusqu'à 300 m de l'émetteur - réf : ACBAMBMET24
- Réception jusqu'à 100 canaux différents paramétrables par programmation
- Boîtier ultra léger doté de 2 sorties jack 3.50 permettant le raccordement d'écouteurs ou d'un casque stéthoscopique - réf : ACBSTETHO ou du collier magnétique - réf : ACBCOL24
- Autonomie moyenne de 20 heures sans interruption
- Ecran LCD
- Utilisation simple - 3 boutons



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le récepteur ACBRECP24 est équipé d'un écran LCD, dispose de deux sorties Jack 3.5 permettant de raccorder différents accessoires audio, standards ou personnalisés, tels que des écouteurs ou un casque. Il est également possible de connecter un collier magnétique, qui transmet le son par induction (sans fil) aux appareils auditifs. Cela permet aux personnes malentendantes d'entendre les conférences, les spectacles... dans leurs appareils auditifs et au volume qui leur convient, sans être gênées par les bruits ambiants.

- Visites guidées
- Théâtres, amphithéâtres, salles de réunions...

## NORMES

**NORME** : CE, WEEE, ROHS

## ACCESSOIRES

### ACBCOLIR



Collier magnétique avec Jack Mono - 1.14 mètres

### ACBSTETHO



Ce casque stéthoscopique ultra léger avec des oreillettes ergonomiques épouse en douceur les formes du conduit auditif. Les bruits environnants se font donc entendre en arrière fond et vous pouvez mieux vous consacrer sur le son transmis.

### ACBEMSTETHO



Embouts silicone pour casque stéthoscopique (24 paires)

## CARACTÉRISTIQUES

**FRÉQUENCE PORTEUSE :** 2.3 MHz (Canal 1) et 2.8 MHz (Canal 2)

**RÉPONSE EN FRÉQUENCE :** 15-20 000 Hz

**TAUX DE DISTORSION :** < 1%

**RAPPORT SIGNAL / BRUIT :** 110 dB

**INTENSITÉ SONORE MAXIMALE :** 120 dBA

**MISE EN FONCTIONNEMENT :**

Interrupteur marche / arrêt

**RÉGLAGE VOLUME :** Par potentiomètre

**SÉLECTION CANAL :** Par bouton sélectif

**POIDS :** 60g avec accus

**COULEUR :** Noir

**DIMENSIONS (L X H X P) :** 110 x 68 x 22 mm

**DANS LA BOITE :**

- 1 x récepteur ACBRECIR

- 2 x accus 12V 750 mAh AAA

- 1 dragonne tour de cou

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ACBRECIP24	Récepteur audio 2.4 Ghz	1 unité